

Használati utasítás (HU)

Köszönjük, hogy termékünket választottát! Kérjük szerelés előtt olvassa el a használati utasítást!

Felszerelési javaslat:

Kicsomagolás után, pattintsa le a fedelet a házról, a fénycsőfoglalatokat pattintsa a helyére, úgy hogy a vezetékek ne szoruljanak a ház és a foglalat közé.

A kétféles típusoknál először a gyújtófoglalat nélküli fénycsőfoglalatokat kell bepatintani.

A fedelet szerelje fel a lámpa használati helyére - majd csatlakoztassa a hálózatra a fedélben található bevezetőn keresztül, figyelje a fázis helyes bekötésére. Majd rögzítse a házat a fedélhez.

Figyelem!

A lámpatestek közvetlenül éghető anyagra szerelhetők!

A lámpatestek I. E. érintésvédelmi osztályba tartoznak, a földelő vezeték bekötése kötelező!

Hálózatra kapcsolás előtt ellenőrizze a bekötések helyességét!

A lámpatestek csak a javasolt vagy az azzal egyenértékű fénycsővel üzemeltethetők!

A lámpatest karbantartása:

Fényforrás cserénél, de legalább évi egy alkalommal.

Feszültségmentesítés után a fénycsővet vegye ki a helyéről és portalanítsa. A lámpatest fém aktrázset is portalanítsa. A szerelvényeket vizsgálja meg, a meghibásodottakat cserélje ki! A rossz, laga érintkezéseket szüntesse meg. A menetes kötélemeket vizsgálja meg, ha szükséges húzza át!

A lámpatestekhez ajánlott fénycsőrak:

A lámpatestek egyaránt használhatók bármilyen gyártmányú, de csak a szerelvényezéssel egyező teljesítményű, 26 mm átmérőjű, G13/24 fejtű fénycsővekkel.

Lámpatest anyaga: acél

Előtét típusa: indukciós

Instalazione d'uso (RO)

Mulțumim că ați ales un produs din gama produselor noastre! Înainte de montarea corpului rugăm citiți cu atenție a indicații de mai jos!

Indicații:

După defacerea ambalajului, demontați capacul de închidere a corpului, introduceți dușile în locașul lor având grijă ca înrețul și corpul produsului să nu se prindă cablul de alimentare. În cazul corpului cu două tuburi se vor monta în primă fază dușile care au suport pentru startere. Montați corpul cu ajutorul unor șuruburi și dibluri în locul dorit, introduceți cablul de alimentare prin orificiul existent pe corp și executați legarea la rețea a corpului având grijă la cuplarea corectă a fazei și a nulului precum și a legăturii la pământ. Nelegarea corectă a fazei și a nulului poate duce la defecarea bobinei, Montați capacul produsului în locașul lui.

Atenție:

Nu montați corpul pe suprafețe inflamabile!

Produsul are clasa II de protecție în care caudă este obligatorie legătura la pământ! Înainte de montarea capacului de închidere la locul lui, verificați conexiunile executate! Se vor utiliza doar tuburi corespunzătoare prescise de către fabricant!

Întreținerea corpului de iluminat:

Produsul va fi desprinsă din schimbarea tuburilor defecte sau cel puțin odată pe an înainte de accesul operație corpul se va decupla de la rețea, se vor scoate tuburile din dușile se va șterge carcasa metalică cu o cârpă uscată. Se vor verifica conexiunile existente, iar în cazul în care există cabluri defecte se vor schimba aceste cabluri. Conexiunile desfcute se vor refăce, iar conexiunile slabe se vor înțuruba mai bine utilizând șuruburile din șirul de demn unde sunt făcute legăturile.

Tuburi de iluminat precise:

Se pot folosi tuburi de orice fabricație care au diametrul de 26mm și sunt de putere egală cel cerut de producător. Tuburile trebuie să fie compatibile cu dușile tip G13/24

Balast utilizat: cu inducție

Corpul executat din: oțel

Návod na montáž:

Po rozbalení pomocou otáčnych prichytiek uvoľnite kovové telo od plastového telesa svietidla. Objímky zasunúte na svoje miesto, tak aby vodiče boli zasunutí medzi dráčkami.

Po pripavení svietidla, zasunúte prívodnú šnúru cez vývodky, a pripojte k napätiu. Dbajte na správne zapojenie podľa normy.

Nakoniec zmontujte telesá svietidla ku sebe.

Upozornenie

Výmena trubic aspoň raz ročne.

Svietidlo patria do prvej dotknutej triedy. Pri zapojení je nutné zapojiť ochranný vodič (uzemniť).

Svietidla sa môžu prevádzkovať len od výrobcu určenými žiarivkami.

Údržba svietidla:

Výmena trubic aspoň raz ročne.

Po odpojení zo siete, vyberte trubicu a očistite ho od prachu a iných nečistôt. Všetky časti, súčiastky svietidla očistite od prachu! Skontrolujte všetky spoje, či sú plne funkčné. Dotiahnite uvoľnené spoje, keď je potrebné vymeniť ich!

Svetelné zdroje odporúčané ku svietidlám

K týmto svietidlám sú použiteľné všetky trubicu podľa stanovených noriem, s objímkami K 13/24 a s priemerom 26mm.

Poznámka:

Svietidlo smie montovať a pripojiť na sieťové napätie len osoba s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike podľa platnej vyhlášky.

V prípade neodborného pripojenia na sieťové napätie sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Montáž svietidla a výmena svetelného zdroja je možné len pri odpojení so sieťového napätia.

V prípade, že chcete inštalovať svietidlo do prostredia s prítomnosťou agresívnych chemických látok, kontaktujte výrobcu na overenie kompatibility konštrukčných materiálov.

| Típus/Model | W |
|--------------|-------|
| ML-JX45118 | 1×18W |
| ML-JX45136 | 1×36W |
| ML-JX45158 | 1×58W |
| ML-JX45218-K | 2×18W |
| ML-JX45236-K | 2×36W |
| ML-JX45258-K | 2×58W |



K-kondenzátorral
K-cu condensator

